

Kit back para 2 elementos con 1 base enchufe schuko, 1 conmutador pulsante y 1 cargador USB 2.1A con smartcharge Simon 100

REF 10010206-039



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®, Cargador USB Smart Charge; Interruptor pulsador con retorno de llave

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor e instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 AX

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting | Insertion

VERSIÓN

Conjunto

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Schuko/2-way Switch: 1 click connection (1 click®)

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.253 KGM

PESO BRUTO

0.253 KGM

EAN PRODUCTO

8421053147795

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

75 MMT

ANCHO EMBALAJE

88 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

158 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1042800 MMQ

PESO NETO

0.253 GRM

PESO BRUTO

252.8 GRM

EAN EMBALAJE

8421053147795