

Kit back para 2 elementos con 1 base de enchufe schuko y 2 conmutadores pulsantes Simon 100

REF 10010204-039



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®; Interruptor pulsador con retorno de llave

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo y bastidor

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 AX

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting | Insertion

VERSIÓN

Conjunto

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Por corte (1 click®)

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.225KGM

PESO BRUTO

0.225KGM

EAN PRODUCTO

8421053145975

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

75MMT

ANCHO EMBALAJE

88MMT

PROFUNDO EMBALAJE

158MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1042800MMQ

PESO NETO

0.225KGM

PESO BRUTO

0.224KGM

EAN EMBALAJE

8421053145975