

## Panneau de commande bronze master iO 4 fonctions pour créer des expériences Simon 270

RÉF. 21040035-097



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

#### TYPE DE BASCULE

Longue

#### MATÉRIAU

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, touches et mode d'emploi

#### CLASSE ETIM

EC004265

## INFORMATION TECHNIQUE

**MARCHÉ DISPONIBLE**  
CE

**SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)**  
De 1,5 à 2,5 mm

**TYPE DE COUVERCLE**  
Long

**NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES**  
1 élément

**FRÉQUENCE**  
50 - 60 Hz

**FONCTION INDICATEUR**  
Oui

**INTENSITÉ (A)**  
10 AX

**CLASSIFICATION IP**  
IP20

**MAINTENANCE**  
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

**TYPE DE MÉCANISME**  
Bouton-poussoir

**PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)**  
5 - 45 °C

**ALIMENTATION (V~)**  
230 V~

**RAL**  
3033

**PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)**  
-25 - 75 °C

**TENSION (V~)**  
127/230 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

**DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)**  
7

**INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT**  
Universal

**SENS D'INSTALLATION**  
Horizontal, Vertical

**TYPE D'INSTALLATION**  
À encastrer

**TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1**  
À vis

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/53/UE RED + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50428:2005+A1:2007+A2:2009 + ETSI EN 300220-2 V3.2.1 + EN 50581:2012

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053282397	POIDS NET DU PRODUIT 0.07	LONGUEUR EMBALLAGE 55.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053282397	VOLUME EMBALLAGE 242000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 80.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.07	LARGEUR EMBALLAGE 55.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.07
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet