

## Pulsador con grabado campana 10 A 250V~ y sistema de embornamiento rápido marfil Simon 31

REF 31650-31



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

#### OBSERVACIONES

Disponible en 5 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.

#### ACABADO

Marfil

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

## INFORMACION TECNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Individual

### VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

NORMATIVA

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.078 KGM

PESO BRUTO

0.078 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

83 MMT

ANCHO EMBALAJE

165 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

221 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3026595 MMQ

PESO NETO

0.78 KGM

PESO BRUTO

0.775 KGM

EAN EMBALAJE

8421053007358