

Conmutador 10 AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF. 27204-62



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Dentro de la categoría de mecanismos de mando, destaca este conmutador 10 AX 250V~ con luminoso incorporado con acabado marfil. Forma parte de la serie Simon 27 Play, una de las más innovadoras de la marca. La colección nace con el objetivo de brindar soluciones a las necesidades de los hogares actuales a través de mecanismos dotados de novedosas funciones electrónicas. Este conmutador cuenta con un sistema de embornamiento rápido que facilita y agiliza su instalación considerablemente. Se trata, además, de una pieza que puede combinarse con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución del indicador luminoso. Con unas dimensiones de 45x45 mm, el artículo se compone de elementos de metal con aislamiento libre de halógenos y embellecedor confeccionado en un material tan resistente como es el termoplástico. Es apto para superficie y empotrar y ha sido fabricado en estricto cumplimiento con el reglamento actual. No contiene ningún grabado.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 AX

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

0.55 mA

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y
Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053251812

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

45.5

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

38.1

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

45.5

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.079

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.034

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.026

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053035757

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

ALTURA EMBALAJE

53

ANCHO EMBALAJE

105

LONGITUD EMBALAJE

220

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.224

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.341

PESO NETO EMBALAJE

0.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX

Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX