

## Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con dispositivo seguridad y embornamiento a tornillo blanco Simon 31

REF 31432-60



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

#### OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

#### ACABADO

Blanco

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa

### INFORMACIÓN TÉCNICA

## MERCADO DISPONIBLE

CE

## CERTIFICACIÓN CE



## SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

## FORMATO

Schuko

## INTENSIDAD (A)

16 A

## IP

IP21

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

## TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

## TIPO DE MECANISMO

Insertion

## VERSIÓN

Individual

## VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### PELACABLES NECESARIOS (MM)

13 mm

#### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

UNE 20315-1-1:2009, UNE 20315-1-2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.103 KGM

#### PESO BRUTO

0.103 KGM

#### EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

83 MMT

ANCHO EMBALAJE

165 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

221 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3026595 MMQ

PESO NETO

1.03 KGM

PESO BRUTO

1.03 KGM

EAN EMBALAJE

8421053055588