

Sensor de Apertura/Cierre iO Simon 100

REF. 10002214-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El detector de apertura/cierre permite detectar la apertura o el cierre de puertas y ventanas.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Simon 100 y Simon 270

CLASE ETIM

EC001764

OBSERVACIONES

Este es un producto Z-Wave Plus® que emplea el cifrado de seguridad S2 más reciente. El producto se puede utilizar en cualquier red Z-Wave junto con otros dispositivos con compatibilidad Z-Wave certificada de otros fabricantes. A fin de aumentar la fiabilidad de la red, todos los nodos que estén incluidos en la red y no funcionen con pilas actuarán como repetidores, independientemente del proveedor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0°C-40°C

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD

Z-wave

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053226360

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

252000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053226360

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

50.00

PESO NETO EMBALAJE

0.07

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

56.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.11

LONGITUD EMBALAJE

90.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT