

Base de enchufe Schuko LOLA 16A 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo IP44 blanco mate Simon 360

REF. 36102432-190



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base de enchufe Schuko LOLA 16A 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo con protección IP44 en acabado blanco de la serie Simon 360. En acabado mate. El acabado mate evita los reflejos de luz y disminuye el mantenimiento al reducir las manchas y huellas. La urea es el material principal y cuenta con una alta resistencia y durabilidad, garantizando una vida útil prolongada.

ACABADO

Blanco mate

COMPATIBILIDAD

Marcos y Tapas Simon 360

CLASE ETIM

EC000125

MATERIAL

Acero,Termoestable

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

16 A

TIPO DE MECANISMO

Socket

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1.5...2.5

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD

Wifi Mesh

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0...+35

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1

CLASIFICACIÓN IP

IP44

ALIMENTACIÓN (V~)

127/250 V~

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

ENLAZABLE

Sí

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

40

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25...+50

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillo

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años



